

4401 PS

NEU

Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer, teilgekapstelt mit gedämmtem Stahlblech, besonders geräuscharm.

Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff. Abschaltbare Anlaufverstärkung.

Geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten. Ölmangel-Abschaltautomatik.

Kraftstoffanzeige.

3x Schuko-Steckdose IP67, 1x KFZ 12V DC Anschluss



Abbildung zeigt optionales Zubehör



4401 E-AA/HHBA PS

Bestell-Nr.: 986386

GTIN: 4038469232195

4401 E-AA/HEBA PS

Bestell-Nr.: 986387

GTIN: 4038469232201

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	3500 VA
Spannung 1~	230 V
max. Gesamt-Strom 1~	16 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
(bei 20% Spannungsabfall)	22,6 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX270 RT2
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung	4,6 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft/Luft
Tankinhalt	19 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	17 / 21 h
Gewicht	96 /104 kg mit Batterie
Abmessungen L x B x H	736 x 580 x 530 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	95 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch (nur in Verbindung mit Adapter)	904872
Adapter für Abgasschlauch	904880
Bediensteuerung ComAp Nano	988830
Funkfernstart (nur in Verbindung mit ComAp Nano)	988831
Option Economic (nicht möglich mit Funkfernstart)	988832
Isolationsüberwachung	988333
Isolationsüberwachung mit Abschaltung	988334
Automatik Choke	988835
Notstromumschaltung ATS extern 1~	988837
Radsatz anschraubbar	988745
Verlasteinrichtung anschraubbar	911643
Erdungsgranitur	908250